



Technische Daten

| | |
|--------------------|----|
| Originalverpackung | 12 |
|--------------------|----|

Technische Daten

| | |
|---------------|--------|
| Artikelnummer | 180392 |
|---------------|--------|

| | |
|-----|---------------|
| EAN | 8711500931603 |
|-----|---------------|

| | |
|-------|---------|
| Marke | Philips |
|-------|---------|

| | |
|----------------|------------------------------------|
| Herstellername | HF-B 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz |
|----------------|------------------------------------|

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 1 Jahr |
|-----------------------------------|--------|

Technische Informationen

| | |
|-------------|---------|
| Technologie | Zubehör |
|-------------|---------|

| | |
|------|---|
| Watt | 0 |
|------|---|

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Vorschaltgerät | Elektronisch (HF) ohne Starter |
|----------------|--------------------------------|

| | |
|-----------------------|------|
| EVG für den Lampentyp | TL-D |
|-----------------------|------|

| | |
|---|---|
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 0 |
|---|---|

| | |
|---------------------|----|
| Maximale Wattanzahl | 58 |
|---------------------|----|

| | |
|--------------|------|
| Geeignet für | TL-D |
|--------------|------|

| | |
|---------|---------------|
| Dimmbar | Nicht dimmbar |
|---------|---------------|

| | |
|--------------------------|---|
| Anzahl benötigter Lampen | 2 |
|--------------------------|---|

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Produkttyp | Zubehör - Vorschaltgerät Leuchtstoff |
|------------|--------------------------------------|

Produktinformationen

| | |
|------|----------|
| EOC8 | 93160330 |
|------|----------|

Sensorinformationen

Sensortyp

Kein Sensor

Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour